



COMBO 130 Audiophony - Ampli public adress ligne 100V 5 entrées + player 130W



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : COMBO130

COMBO 130 Audiophony - Ampli public adress ligne 100V 5 entrées + player 130W

- ? Système tout en un de 130W
- ? Mixer 5 entrées:
- ? 3 voies micros ? Aux1/MP3/TUNER -Aux2
- ? Réglage basse et aigu
- ? Commande du lecteur mp3 et du Tuner
- ? Activation du carillon
- ? Vumètre du niveau de sortie
- ? Entrée jack 6,35 pour micros 1 et 2
- ? Entrée RCA pour AUX1 et AUX2
- ? Sortie OUT sur RCA
- ? Connections pour antennes FM et AM
- ? Sorties 100V / 16 à 4 Ohms sur bornier
- ? Récepteur Tuner : AM / FM
- ? Autoscan, Recherche manuelle
- ? Fréquences FM : 87,5 MHz ? 108 MHz
- ? Fréquences AM : 522 kHz ? 1620 kHz
- ? Lecteur USB : fichiers mp3
- ? Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage
- ? Alimentation: 220 V 50-60 Hz
- ? Consommation : 175 W



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :	366mm X 483mm	Poids : 11Kg	EAN : 3662009002682
<i>Données non contractuelles</i>			