

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Palmer Pro PRESS PATCH BOX 20 - Splitter 1 vers 20 pour Conférences de Presse

	CARACTERISTIQUES GENERALES:
Réf:	AH-PPB20



Palmer Pro PRESS PATCH BOX 20 - Splitter 1 vers 20 pour Conférences de Presse

Une « Press Patch Box », ou boîtier presse, est un splitter audio conçu spécialement pour les exigences des conférences de presse. Des entrées séparées permettent de raccorder au choix un signal de micro ou de ligne (sortie de console de mixage).

Également disponible en version stéréo (PPB20S)

Un amplificateur de signal d?entrée haut de gamme avec une entrée symétrique isolée de la terre permet d?ajuster le niveau sur une large bande. Vingt connecteurs XLR/m symétrisés par un transformateur et dotés de circuits d?attaque individuels pour chaque paire servent de sorties pour les caméras vidéo ou autres appareils de prise de son.

Le niveau de sortie nominal est de +4 dBu sous 600 ohms. En outre, les canaux 19 et 20 sont chacun dotés d?une embase jack TRS pour un signal symétrique ou asymétrique et d?une embase RCA (niveau nominal de -10 dBu).

Si plus de 20 sorties sont requises, d?autres PPB20 peuvent être raccordés en cascade via un connecteur BUS IN/OUT situé au dos de l?appareil. Le contrôle du signal s?effectue au moyen d?une rangée de 10 LED (affichage couvrant la plage de valeurs -40 à +10 dB, l?affichage 0 dB correspond à une sortie +4 dBu) et d?un amplificateur pour casque réglable.

La PPB20 comprend un bloc secteur blindé intégré. Une entrée CC supplémentaire permet le fonctionnement sur batterie ou sur un bloc d?alimentation de secours. PW4 est un bloc d?alimentation de secours adapté pour deux PPB20.



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Distributeur de signaux à 20 sorties

Entrées XLR symétrisées par transformateur et isolées de la terre pour signaux de niveaux microphoniques et ligne Amplificateur de signal d?entrée de qualité supérieure avec potentiomètre de gain et commutateur +20 dB 10 LED pour l?affichage de niveau sonore de -40 à +10 dB

20 sorties XLR symétrisées par transformateur avec circuit de commande pour chaque paire et interrupteurs de masse (Ground Lift) individuels sur le panneau arrière

2 sorties stéréo jack et RCA supplémentaires de 6,35 mm

Niveau de sortie nomina +4 dBu / 600 ohms, sorties jack et RCA -10 dBu

Sortie casque réglable 6,35 mm

Entrée et sortie somme pour la réalisation de montage en cascade

Bloc secteur blindé intégré

Entrée à courant continu pour alimentation de secours

Packaging :				
Dimensions produit :	480mm	Poids : 9Kg	EAN: 4049521049545	
			Données non contractuelles	