PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Aria X2 Transceiver - Emetteur récepteur DMX sans fil protocole Aria

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ARIA-X2-T

Aria X2 Transceiver - Emetteur récepteur DMX sans fil protocole Aria

Aria X2 Émetteur-Récepteur Sans Fil DMX - Acclaim

L?Aria X2 révolutionne la gestion de l?éclairage avec une connectivité DMX sans fil fiable, rapide et intelligente. Conçu pour les professionnels du spectacle et de l?installation, ce transceiver assure une transmission performante, même dans des environnements saturés, grâce à sa technologie de maillage sans fil évolutive. Simple à configurer, il offre un contrôle optimal et intuitif depuis votre appareil ou directement via son panneau frontal.

Caractéristiques Principales :

Compatibilité Multi-fréquences : Fonctionne en 2,4 GHz, 868 MHz, 863 MHz (EU) et 915 MHz (US)
Bluetooth Low Energy (BLE) : Configuration rapide via menu de l'appareil ou application mobile
OTA : Mises à jour sans fil du firmware et du menu via cloud
Technologie Mesh : Communication multi-hop pour une couverture étendue et stable
Configuration Flexible : DMX sans fil ou DMX filaire, entrée et sortie DMX 5 broches
Application dédiée : Réglages avancés des canaux DMX et suivi des performances réseau

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 713

Protocoles supportés : DMX, Bluetooth 5.2 (BLE), 802.15.4, Aria X2 Serial Protocol, RDM et Mesh à venir)
Fréquences radio : 2404?2480 MHz / 863?870 MHz (EU) / 902?928 MHz (US)
Connecteurs : Antenne 5G JT SMA, DMX 5 broches (entrée/sortie), alimentation DC 2.5mm/5.5mm
Consommation électrique : 2W ? AC 100-240V, 50/60Hz
Boîtier : Aluminium IP20 avec écran et bouton rotatif
Température d'utilisation : Jusqu?à 45°C /

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 2Kg	EAN : 840063548060
		Données non contractuelles