PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# COMBO120Evo Audiophony - Amplificateur-mixeur 120W avec lecteur USB, FM, DAB

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | COMB0120EVO |

COMBO120Evo Audiophony - Amplificateur-mixeur 120W avec lecteur USB, FM, DAB+ et Bluetooth-

COMBO120Evo Audiophony - Amplificateur-mixeur 120W avec lecteur USB, FM, DAB+ et Bluetooth

Conçu pour les environnements professionnels tels que les commerces, restaurants ou bureaux, le COMBO120Evo d'Audiophony est un amplificateur-mixeur compact et performant. Grâce à sa puissance de 120 W en ligne 100 V et à son lecteur multimédia intégré, il permet une diffusion audio claire et polyvalente à partir de multiples sources, y compris la radio FM/DAB+, les fichiers USB et la connectivité Bluetooth. Son format rackable 1U et ses connexions professionnelles en font une solution idéale pour les installations fixes.

Caractéristiques Principales :

Puissance de sortie : 120 W sous 4? / 70V / 100V
Lecteur multimédia intégré : USB, FM, DAB+, Bluetooth
4 entrées MIC/LINE : connecteurs Combo pour plus de flexibilité
1 entrée AUX : sur RCA
1 entrée TEST/ALARM pour intégration aux systèmes de sécurité
1 sortie LINE OUT : symétrique, pre ou post fader
Réglages dédiés : égalisation basses/aigus, priorité CH1, niveaux indépendants
Ventilation thermo-régulée : pour un refroidissement silencieux et efficace

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Réponse en fréquence : 80 Hz ? 16 kHz (± 3 dB)
Sensibilité d?entrée : CH1 : -52 dBV / CH2-3 : -10 dBV / AUX : -10 dBV
Rapport signal/bruit : CH1-3 ? 65 dB, AUX ? 75 dB
T.H.D+N : < 1 % @ 1/8 RMS
Égalisation : BASS ± 10 dB @ 100 Hz / TREBLE ± 10 dB @ 1 kHz
Alimentation : AC 220-240V, 50/60 Hz / DC 24V
Protections intégrées : court-circuit, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et RF
Dimensions : 483 x 281 x 44 mm (format 1U)
Poids : 4,9 kg

Points Forts :

Solution tout-en-un : combine amplification, mixage et lecteur multimédia dans un seul appareil
Installation rapide : grâce aux connecteurs Euroblock professionnels
Grande compatibilité : nombreuses entrées pour micros, lignes, alarmes et lecteurs externes
Facilité d?utilisation : commandes intuitives et accès direct aux réglages principaux
Conception robuste : idéale pour une utilisation en continu dans les installations fixes

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | | EAN : 3662009027326 |
| | | *Données non contractuelles* |