

Console de mixage LD Systems Zone 423 rackable 2 U

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LD-ZONE-423



Console de mixage LD Systems Zone 423 rackable 2 U

LD Systems ZONE 423 Mixeur 2 zones

Le ZONE 423 est un mixeur zone complet, équipé de 4 entrées ligne et 2 entrées micro, assignables à une sortie Master- et une sortie Zone, et aussi d'entrées pour un système d'annonces d'urgence/alerte incendie, et une entrée permettant d'activer la fonction de mute à distance.

Grâce à ses nombreuses possibilités de branchement et a son format compact, le ZONE 423 convient à la sonorisation de restaurants, clubs, hôtels, centres de fitness, ou a des présentations ou des prestations de DJ.

Outre ses deux entrées micro symétriques avec réglage de gain et niveau de Talkover, intégrant une alimentation fantôme 12 Volts et un égaliseur 3 bandes, le ZONE 423 est équipé de connecteurs pour entrée stéréo ligne, phono et Aux au format RCA (cinch), une entrée pour console externe sur jacks symétriques (TRS) ainsi que un port USB- et un connecteur mini-jack 3,5 mm stéréo. Ce port USB gère un flux de signaux audio en entrée et en sortie stéréo (Recording Out). Il permet d'utiliser le mixeur en tant qu'interface audio. Les quatre canaux d'entrée sont équipés de potentiomètres de gain avec indicateur de présence de signal et d'écèlement, de faders de 45 mm pour le réglage du niveau, et de touches Cue.

Les sorties Master et Zone proposent chacune un réglage de niveau et des connecteurs XLR (symétriques) et RCA/cinch (asymétriques) - la sortie Master étant aussi disponible sur connecteur Eurobloc et la sortie Zone étant équipée d'une touche de sommation mono et d'un filtre passe-haut de fréquence de coupure 100 Hz. L'indicateur de niveau stéréo est assignable à la sortie Master ou Zone, et le niveau maximal de sortie se règle pour les deux sur le panneau arrière du mixeur. Le ZONE 423 offre également une sortie pour enregistrement



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

(Recording) et une prise casque à niveau réglable pour écoute PFL.

Type : stéréo

Nombre de Zones : 2 (Master, Zone)

Hauteur : 2 U de rack

Nombre Total de Canaux d'Entrée : 6 (2 x Mic, 1 x Line/Aux, 2 x Line/Phono, 1 x Line/FOH)

Réponse en Fréquence : 20 - 40000 Hz

Nombre de Voies Micro : 2 (avec alimentation fantôme 12 Volts)

Connecteurs sur Voies Micro : jack 6,35 mm (symétrique), Combo (mixte XLR/jack 6,35 mm)

Contrôles sur Voies Micro : Gain, On/Off, 1 x EQ Hi, 1 x EQ Mid, 1 x EQ Low, 1 x Talkover

Indicateurs sur Voie Micro : LED "On"

Impédance d'Entrée sur Voie Micro : 4 kohms

Sensibilité d'Entrée sur Voie Micro : 8 mV

Taux de Distorsion Harmonique Totale sur Voie Micro : 0,07 %

Nombre de Voies Ligne : 4 (Input 1 : USB/Line, Input 2 + 3 : Line/Phono/CD, Input 4 : Line/FOH)

Connecteurs Entrées Ligne : Input 1: 2 x RCA (cinch) + mini-jack 3,5 mm stéréo + USB, Input 2 + 3 : 4 x RCA (cinch), Input 4 : 4 x RCA (cinch) + 2 x jack 6,35 mm

Contrôles sur Voies Ligne : Gain, Source, Cue, Level, Enable FOH Indicateurs sur Voie Ligne : LED Signal/0 dB, LED Cue

Impédance d'Entrée Ligne : 6 kohms (Phono 60 kohms)

Sensibilité d'Entrée Ligne : 1 V (Phono 10 mV)

Taux de Distorsion Harmonique Totale sur Voie Ligne : 0,03 % (Phono 0,05 %)

Sensibilité d'Entrée AUX/Line (mini-jack stéréo 3,5 mm) : 3 V

Sorties Ligne : 3 (Master [stéréo], Zone [stéréo/mono], Rec [stéréo])

Connecteurs Sortie Master : XLR (2 x, symétriques), RCA/cinch (2 x), Eurobloc

Contrôles Sortie Master : Level, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Max. Level

Indicateurs Sortie Master : 2 échelles LED 10 segments (commutable Master/Zone)

Niveau Maximal de Sortie Master : +21 dBu (symétrique), +18 dBu (asymétrique)

Connecteurs de Sortie Zone : XLR (2 x, symétriques), RCA/cinch (2 x), Eurobloc

Contrôles de Sortie Zone : Level, Source Input 2 - 4/Mix, EQ Hi, EQ Low, Max Level, 100 Hz High Pass, Mono

Indicateurs de Sortie Zone : indicateur de niveau 10 segments (commutable Master/Zone)

Niveau Maximal de Sortie Zone : +21 dBu (symétrique), +18 dBu (asymétrique)

Connecteurs Sortie Rec : 2 x RCA (cinch)

Sortie Casque : 1

Type de Connecteur : jack 6,35 mm stéréo

Contrôle Sortie Casque : volume Cue

Tension Maximale de Sortie Casque : 1,2 V sur 32 Ohms

Autres Entrées : 2 (Emergency Input, Output Mute)

Connecteurs Autres Entrées : Eurobloc

Contrôles Autres Entrées : Level Emergency Input

Sensibilité Entrée Emergency Input : 5 V Autres Contrôles : Interrupteur Secteur (Power)

Tension d'Alimentation : 220 - 250 V AC, 50 Hz

Embase Secteur : Embase IEC

Consommation Électrique (maxi) : 22 W

Fusible : T 500 mA / 250 V

Dimensions (L x H x P) : 483 x 89 x 210 mm

Accessoires livrés : connecteurs Eurobloc, câble secteur, manuel utilisateur

PROZIC^{COM}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit : 210mm X 483mm

Poids : 3Kg

EAN : 4049521154331

Données non contractuelles