

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

QU-6D Allen & Heath? Console de mixage numérique 24 faders et Dante

	CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf:	QU-6D	



QU-6D Allen & Heath? Console de mixage numérique 24 faders et Dante

QU-6D Allen & Heath? Console de mixage numérique 24 faders avec connectivité Dante

La QU-6D d'Allen & Heath est une console de mixage numérique de nouvelle génération, combinant puissance, flexibilité et connectivité professionnelle. Équipée d?un processeur XCVI 96 kHz, de 25 faders motorisés et d?un écran tactile 7 pouces, elle offre un traitement audio de très haute précision avec un accès aux outils DEEP Processing. Grâce à sa connectivité étendue incluant Dante 16x16 et le port SLink intelligent, elle s?intègre parfaitement dans tous les environnements audio professionnels, du live aux installations fixes.

Caractéristiques Principales :

Processeur FPGA XCVI 96 kHz pour un traitement audio précis et à très faible latence 25 faders motorisés de 100 mm répartis sur 4 couches de canaux Connectivité Dante 16x16 intégrée (48/96 kHz) avec port EtherCon sécurisé Écran tactile capacitif 7 pouces avec interface utilisateur fluide et réactive 24 entrées combo XLR/Jack et 16 sorties XLR pour une connectique professionnelle Gain Assistant et Feedback Assistant intégrés pour un mixage facilité Mixeur automatique de micros (AMM) sur 32 canaux, sans latence Interface audio USB-C 32x32, enregistrement sur carte SD et port USB-A Applications de contrôle à distance gratuites pour Windows, Mac, Android et iOS



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions: 609 x 476 x 213 mm

Poids: 13,5 kg Couleur: Noir

Type: Console de mixage numérique

Refroidissement : Actif Écran : Tactile capacitif 7?

Nombre d?entrées : 38 (32 mono, 3 stéréo)

Nombre de sorties : 24 (16 XLR, 2 TRS, 1 AES3, casque stéréo)

Sortie principale : LR stéréo

Matrices: 2 stéréo

Mix auxiliaires : 12 (6 mono + 6 stéréo Aux/Group)

Afficheurs de tranche : Oui, avec LED de mesure chromatique

RTA : Oui (analyseur en temps réel) Générateur de signal : Intégré

Talkback: Oui

Port SLink: 128x128, pour connexion à l?écosystème Everything I/O Interface Dante: 16x16 (48/96 kHz)? exclusif à la version QU-6D

Enregistrement USB:

USB-C : 32x32 canaux (enregistrement/lecture multicanal)
USB-A : enregistrement/lecture stéréo + transfert de données

Carte SD: 32x32 @48kHz ou 16x16 @96kHz

Compatibilité : Mixeurs personnels ME

Connexion lampe: 12V

Pédale de commande : Connexion simple ou double configurable Connexion secteur : IEC avec bloc d?alimentation international

Port réseau : RJ45 standard

Points Forts:

Technologie audio haut de gamme issue des séries SQ, Avantis et dLive Connectivité Dante intégrée pour les environnements professionnels réseau Expérience utilisateur intuitive grâce à l?interface tactile fluide et les SoftKeys Flexibilité de mixage avec DEEP Processing et AMM intégrés Compatibilité étendue avec écosystèmes Allen & Heath (SLink, ME, Everything I/O) Enregistrement professionnel multipiste via USB-C et carte SD Contrôle à distance total via Qu-MixPad et Qu4You

Packaging :		
Dimensions produit :	EAN: 5056756902100	



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

Données non contractuelles