

QU-7D Allen & Heath ? Console de mixage numérique 32 faders et Dante

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	QU-7D



QU-7D Allen & Heath ? Console de mixage numérique 32 faders et Dante

QU-7D Allen & Heath ? Console de mixage numérique 32 faders avec connectivité Dante

La QU-7D d'Allen & Heath s'impose comme le modèle phare de la série QU, pensée pour répondre aux exigences des applications professionnelles les plus complexes. Équipée de 33 faders motorisés, du processeur XCVI 96 kHz et de la connectivité Dante 16x16, elle offre un mixage de précision avec un workflow fluide, une connectivité avancée et une interface tactile optimisée. Une solution tout-en-un pour les ingénieurs du son en live, en studio ou en installation fixe.

Caractéristiques Principales :

- 33 faders motorisés de 100 mm sur 4 couches de canaux entièrement personnalisables
- Processeur XCVI 96 kHz avec traitement DEEP Processing intégré
- Interface Dante 16x16 (48/96 kHz) avec port EtherCon sécurisé
- 32 entrées combo XLR/Jack et 20 sorties XLR pour une connectique professionnelle étendue
- Écran tactile capacitif 7" avec navigation rapide et fluide
- Outils d'assistance : Gain Assistant, Feedback Assistant et mixeur automatique de micros (AMM)
- Enregistrement multipiste via USB-C, carte SD ou USB-A (stéréo)
- Port SLink 128x128 pour une intégration dans l'écosystème Everything I/O
- Contrôle à distance via les apps Qu-MixPad et Qu4You (Windows, macOS, iOS, Android)

Spécifications Techniques :

Dimensions : 800 x 476 x 213 mm
Poids : 16,7 kg
Couleur : Noir
Type : Console de mixage numérique
Refroidissement : Actif
Écran : Tactile capacitif 7"
Nombre d'entrées : 38 (32 mono, 3 stéréo)
Nombre de sorties : 24 (20 XLR, 2 TRS, 1 AES3, 1 casque)
Sortie principale : Stéréo LR
Matrices : 2 stéréo
Mix auxiliaires : 12 (6 mono + 6 stéréo Aux/Group)
Afficheurs par canal : Oui, avec LED chromatique configurables
RTA : Oui
Générateur de signal : Oui
Talkback : Oui
Compatibilité : Mixeurs personnels ME
Enregistrement USB :

USB-C : 32x32 canaux (lecture/enregistrement multicanal)
Carte SD : 32x32 @48kHz ou 16x16 @96kHz
USB-A : enregistrement/lecture stéréo + transfert de données

Connectivité réseau : Dante 16x16 (48/96 kHz), SLink 128x128, RJ45 standard
Prise pour lampe : 12V
Pédale de commande : Connexion simple ou double configurable
Connexion secteur : IEC avec bloc d'alimentation international

Points Forts :

Mixage numérique professionnel avec traitement DEEP et processeur FPGA 96 kHz
Intégration Dante native pour les environnements réseau audio avancés
Interface intuitive avec 33 faders motorisés et écran tactile rapide
Capacité d'entrées/sorties élevée dans un format ergonomique
Outils d'assistance automatisés pour une configuration rapide et fiable
Compatible avec l'écosystème Everything I/O via SLink
Enregistrement multipiste complet via USB-C, SD et USB-A
Contrôle distant via des apps gratuites pour toutes les plateformes

Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 5056756901813
Données non contractuelles	