

Trasmetteur DMX WIFLY American DJ émetteur récepteur sur batterie



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	WIFLY-BAT

Trasmetteur DMX WIFLY American DJ émetteur récepteur sur batterie

Cet émetteur récepteur DMX American DJ (ADJ) est compatible avec toute la gamme Wifly. Ce nouveau transmetteur innove par l'intégration d'une batterie pour une utilisation ultrasimple en autonome ou sur secteur. Très compact et surtout d'une belle finition, il intègre les fiche XLR 3 et 5 broches mâle et femelle pour les entrées et sorties. Avec 2 transmetteur Wifly vous faite un kit permettant d'utiliser 1 emetteur et un récepteur. Leur fonctionnalité plug and play permet de détecter automatiquement le mode émetteur lorsqu'un signal DMX est appliqué sur une entrée. Si aucun signal n'est présent en entrée alors le Wifly se met en mode récepteur et détecte le signal de l'émetteur sur le canal défini. Il y a canaux de transmission possible, mais sur chacune des fréquences la trame complète DMX est transmise (512 canaux) Un indicateur de niveau permet de visualiser la qualité du signal reçu. Un autre indicateur pour la charge de la batterie est présent. L'autonomie moyenne est de 20 heures. Lors d'une perte de signal en réception la dernière trame DMX est mémorisée par le récepteur. - Compatible avec tous les produits wifly d'american dj - portée max 150m en champ libre - 16 canaux de fréquence d'émission. - batterie intégrée pour 20h d'autonomie - plug and play - entrées et sorties sur XLR 3 et 5 broches - Fréquence de porteuse 2.4GHz - Alim 9-12V inclus - dimensions 115 x 115 x 38mm - poids 670g

Packaging :			
Dimensions produit :	135mm X 148mm	Poids : 750g	EAN : 819730013040
<i>Données non contractuelles</i>			