

LD Systems HPA 6 - 19" Amplificateur casque 6 sorties rackable

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-LDHPA6



LD Systems HPA 6 - 19" Amplificateur casque 6 sorties rackable

LDHPA6 Amplificateur/distributeur de casques 6 canaux 1 U

Le LD Systems HPA 6 est un amplificateur/distributeur de casques 6 canaux rackable 1 U d'une grande souplesse, doté de 6 sorties complètement indépendantes, et de nombreuses fonctionnalités utiles dans des applications d'écoute de contrôle professionnelles.

Chaque canal offre une sortie sur connecteur jack stéréo 6,35 mm en face avant, avec réglage de niveau d'écoute, sélection mono/stéréo, Mute séparé par canal gauche/droite et chaque sortie casque se voit associer une entrée audio "Aux" sur le panneau arrière, sur jack stéréo 6,35 mm avec potentiomètre de mixage Main/Aux pour écouter une autre source de signal stéréo, individuelle, en plus de celle commune. Des indicateurs de niveau à 4 voyants LED assurent un retour visuel du niveau de sortie, et deux sorties supplémentaires par canal, sur jack stéréo 6,35 mm, se trouvent sur le panneau arrière, ce qui permet de brancher un total de 18 casques.

La section principale du HPA 6 possède un potentiomètre de réglage de niveau Master, avec visualisation du niveau du signal sur 8 voyants LED ainsi qu'une entrée sur jack stéréo 6,35 mm afin de mixer une source de signal additionnelle, sur tous les canaux de sortie. Le panneau arrière accueille les entrées stéréo principales, sur connecteurs XLR et jack TRS 6,35 mm, ainsi qu'une sortie stéréo permettant de cascader plusieurs HPA6.

Packaging :			
Dimensions produit :	483mm	Poids : 3Kg	EAN : 4049521168895
<i>Données non contractuelles</i>			