

## Ram Audio MDi2-6K S/X - Amplificateur de puissance 2 x 3000W sous 4 Ohms

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-RAMMDI26KXLR



Ram Audio MDi2-6K S/X - Amplificateur de puissance 2 x 3000W sous 4 Ohms

Type de produit  
Amplificateurs

Type  
Amplificateur

Canaux  
2

Connecteurs  
Speakon/XLR

Puissance de sortie sur 4 Ohms  
2 x 3000W

Puissance de sortie sur 8 Ohms  
2 x 1500W

High Z 100Vrms / 140Vpeak  
2 x 3000W

Gamme de fréquence  
20Hz - 20kHz

Taux de distorsion (THD)  
75dB

Amplification d'alimentation (Gain)  
32dB

Sensibilité SPL  
2,8V

Rapport signal/bruit  
104 dB

Tension secteur  
90 V AC - 265 V AC, 50 - 60 Hz

1/8 de la puissance nominale (@230V/4 ohm)  
4,5A

Circuits de protection  
Charges ouvertes ou inadaptées

Circuits de protection  
Court-circuit

Circuits de protection  
DC

Circuits de protection  
ICL?

Circuits de protection  
Mute à la mise sous tension

Circuits de protection  
PMS?

Circuits de protection  
protection contre les transitoires à l'allumage/extinction

Circuits de protection  
RF

Circuits de protection  
SSP?

Circuits de protection  
Surchauffe

Circuits de protection  
Temporisation au démarrage

Largeur  
483 mm

Hauteur (mm)  
88,9 mm

Profondeur  
254 mm

Poids  
6 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	483mm	Poids : 6Kg	EAN : 4049521618796
<i>Données non contractuelles</i>			