

MTC-3204DSP Omnitronic - Amplificateur 4 canaux 800W sous 4 ohms avec DSP

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AMP-DSP4800



MTC-3204DSP Omnitronic - Amplificateur 4 canaux 800W sous 4 ohms avec DSP

MTC-3204DSP Omnitronic - Amplificateur 4 canaux 800W sous 4 ohms avec DSP

L''amplificateur MTC-3204DSP de Omnitronic est un puissant amplificateur PA à 4 canaux, conçu pour fournir jusqu'à 800W par canal sous 4 ohms. Grâce à sa technologie de classe D efficace et à son processeur de signal numérique (DSP), il offre une performance sonore de haute qualité avec une gestion avancée du son via un logiciel intuitif. Idéal pour les clubs, écoles de danse, installations, DJ itinérants ou encore les centres de fitness, cet amplificateur se distingue par sa connectivité étendue et son design léger et compact.

Caractéristiques Principales :

Puissance : 4 x 800W RMS sous 4 ohms, 4 x 400W RMS sous 8 ohms

Technologie Classe D : Efficacité énergétique et puissance optimale

DSP avec FIR Filter : Processeur de signal numérique pour une gestion sonore précise

Égaliseur paramétrique : 10 bandes par entrée et sortie, filtres sélectionnables

Modes de fonctionnement : Stéréo ou pont/100V, commutable selon les besoins

Connectivité Ethernet : Intégration réseau via 2 interfaces RJ-45, compatible avec le logiciel DXO

Affichage LCD : Écran pour une configuration et un suivi simplifiés

Refroidissement efficace : Ventilateur à température contrôlée, flux d'air avant-arrière

Léger et compact : Installation en rack 19" 2U, poids de seulement 7,60 kg

Spécifications Techniques :

Dimensions : Largeur : 48,3 cm, Profondeur : 40,8 cm, Hauteur : 8,8 cm

Poids : 7,60 kg

Plage de fréquence : 20 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit : >119 dB

Distorsion harmonique :

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 4026397707694
<i>Données non contractuelles</i>	