

## Micro Filaire Shure - BETA 58 A Voix - Dynamique Supercardioïde

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	BETA58A



Micro Filaire Shure - BETA 58 A Voix - Dynamique Supercardioïde

Shure Beta 58A

Le Beta 58A est un microphone pour la voix de premier choix pour le chant lead ou en chœurs, tant sur scène qu'en studio. Également disponible dans la version sans fil Beta Wireless.

Quelle est la différence avec le légendaire SM58?

Les deux ont été conçus pour des chanteurs ou chanteuses et ont des médiums clairs et une atténuation des basses fréquences non désirées. Le Beta 58A possède une plus grande sensibilité et une réponse en fréquence plus précise, ce qui lui permet de produire un son plus clair et détaillé. Comparé avec le SM58 cardioïde, le Beta 58A possède une directivité supercardioïde, ce qui lui permet une meilleure résistance au larsen.

Livré avec :

Pince micro  
Raccord multipas 5/8" to 3/8"  
Housse de transport

Caractéristiques :

Réponse en fréquence optimisée pour la voix, avec des mediums clairs et une atténuation des graves afin d'éviter l'effet de proximité.

Directivité supercardioïde uniforme pour un gain élevé avant larsen et un excellent rejet des sons hors axe.

Aimant en Néodymium pour un rapport signal/bruit élevé.

Grille en acier trempé résistante à l'usure et aux mauvais traitements.

Système anti-chocs pneumatique avancé réduisant la transmission des bruits mécaniques et des vibrations.

Faible sensibilité aux changements d'impédance de charge.

Type de transducteur: Dynamique

Modèle polaire: Supercardioïde

Réponse en Fréquence: 50 Hz - 16 kHz

Sensibilité (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Poids: 278 g

Packaging :

Dimensions produit : 160mm X Ø 53mm

Poids : 285g

EAN : 042406054720

*Données non contractuelles*