

Enceinte extérieure paysage JBL 85M 160w sous 8 Ohms ou 35w ligne 100v

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : CONTROL85M



Enceinte extérieure paysage JBL 85M 160w sous 8 Ohms ou 35w ligne 100v

Enceinte extérieure paysage jbl 85M

Conçues pour une utilisation en extérieur, les enceintes "champignon" de la série Control 80 disposent d'un haut niveau de résistance aux intempéries tout en délivrant un son de haute qualité sur une couverture de 360°. Pouvant être montées hors ou dans le sol, les enceintes Control 80 s'utilisent dans une large variété d'applications incluant les centres commerciaux, les parcs à thèmes, les complexes sportifs, les hôtels et restaurants, les centres de santé, les zones d'accueil et tout autre espace paysager. Construites en polyéthylène coloré dans la masse, elles résistent aux agressions d'entretien des espaces verts et garantissent un aspect esthétique, même rayées ou endommagées.

Réponse en fréquence : 55 Hz - 18 kHz

Puissance d'amplification : 160 W continu programme

30 W, 15 W, 7.5 W @ 100V

Dispersion : 360 H x 160 V

Directivité (Q) : 2,2

Directivité Index (DI) : 3,4

Sensibilité 1 W / 1 m : 86 dB

Maximum SPL : 105 dB @ 1m

Impédance nominale : 8 ohms



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Composants :

BF : 135 mm, Kapton

HF : 19 mm, Polyétherimide

Enceinte : LDPE Polyethylene, certifié UL94V-0

Couleur : vert paysage, RAL6018

Dimensions (h x l x p) : 432 x 291 x 291 mm

Poids : 5,5 kg

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Packaging : | | |
| Dimensions produit : | | |
| <i>Données non contractuelles</i> | | |