

Micro dynamique e604 pour batteries et percussions SENNHEISER



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	E604

Micro dynamique e604 pour batteries et percussions SENNHEISER

Micro dynamique e604 pour batteries et percussions SENNHEISER

Aperçu

Le e 604 est un micro cardioïde spécialement développé pour la batterie et les cuivres.

Caractéristiques

- Corps robuste renforcé de fibre de verre
- Faible sensibilité aux impacts et aux bruits de manipulation
- Très forte pression acoustique admissible
- Microphone à faible distorsion
- Bobine de compensation de ronflement
- Forme compacte facilitant le placement
- Filetage intégré pour pied
- Grille de protection métallique

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?

1 e 604
1 pince pour fût
1 étui

Caractéristiques techniques

Dimensions : Ø 33 x 59 mm
Connecteur : XLR-3
Réponse en fréquence audio (Microphone) : 40 - 18000 Hz
Fonctionnement du transducteur (microphone) : dynamique
Poids : sans Cable: 60 g
Directivité : cardioïde
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz) : 1,8 mV/Pa
Impédance nominale : 350 ?
Impédance de charge minimale : 1000 ?
Poids sans Cable : 60 g

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 4006087045190
<i>Données non contractuelles</i>	