



## GrandMA3 Light - Console lumière 16384 paramètres

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : |            |
| Réf :                        | GMA3-LIGHT |



### GrandMA3 Light - Console lumière 16384 paramètres

#### Console lumière grandMA3 Light MA Lighting ? 16 384 paramètres DMX

La grandMA3 Light de MA Lighting est une console lumière professionnelle de haut niveau, conçue pour les productions exigeantes. Elle offre une puissance de traitement exceptionnelle avec jusqu'à 16 384 paramètres DMX, soit l'équivalent de 32 univers DMX, et assure une interface utilisateur fluide grâce à ses 6 écrans multi-touch. Pensée pour une ergonomie optimale et une compatibilité étendue, cette console est idéale pour les éclairagistes à la recherche de performance, de fiabilité et de flexibilité en tournée ou en installation fixe.

#### Caractéristiques Principales

Puissance : Jusqu'à 16 384 paramètres DMX avec le software grandMA3 (4096 en mode grandMA2)

Capacité : Contrôle de 32 univers DMX (8 en mode 2)

Fonctionnalités spéciales : 6 écrans multi-touch, 15 faders motorisés RGB, batterie UPS intégrée, compatibilité native grandMA2

Connectivité : ArtNet, sACN, MAnet2, MAnet3, DMX512, RDM, MIDI, OSC, Ethernet

#### Spécifications Techniques



Dimensions fermée : 854 x 539 x 181 mm

Dimensions déployée : 854 x 584 x 409 mm

Dimensions max (tiroir ouvert) : 854 x 871 x 255 mm

Poids : 33,00 kg

Écrans : 2x 15,5" (16/9), 2x 15" (16/3), 2x 7" (16/10) ? tous tactiles

Matériaux : Châssis robuste adapté à un usage professionnel

Alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, consommation 300 VA max, batterie de secours intégrée (20 min)

Indice de protection : IP20

#### Points Forts

Interface utilisateur avancée : Commandes tactiles intuitives, encodeurs rétroéclairés RGB, faders motorisés, grand nombre d'exécuteurs accessibles

Polyvalence logicielle : Compatible avec les environnements grandMA3 et grandMA2 pour une transition fluide

Connectivité complète : Nombreuses interfaces physiques et réseau pour s'intégrer facilement à tous les systèmes d'éclairage

Ergonomie pensée pour la performance : 63 boutons de restitution, 61 exécuteurs, X-Keys personnalisables, double fader général motorisé

Robustesse professionnelle : Conçue pour la route comme pour les installations fixes, avec accessoires inclus et protections intégrées

#### Packaging :

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Dimensions produit :              |  |  |  |
| <i>Données non contractuelles</i> |  |  |  |