PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Multiprise Powercon True1 1 vers 7 avec insert M10

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	MULTIT1-1V7

Multiprise Powercon True1 1 vers 7 avec insert M10

Répartiteur d'Alimentation Powercon True1 PDConnex - 1 Entrée vers 7 Sorties avec Insert Fileté M10

Le répartiteur d'alimentation Powercon True1 signé PDConnex permet une distribution électrique rapide, sûre et organisée, idéale pour les scènes, installations audiovisuelles et événements. Grâce à ses 7 sorties, son format compact et son insert fileté M10, il s'adapte facilement à toutes les configurations professionnelles, tout en garantissant un branchement plug-and-play sécurisé.

Caractéristiques Principales :

Distribution multiple : 1 entrée vers 7 sorties pour une alimentation répartie de manière efficace
Connecteurs True1 : Compatibles IP65 avec verrouillage sécurisé
Fixation pratique : Insert fileté M10 pour pince ou adaptateur de structure
Boîtier robuste : Conception en aluminium léger et durable
Indicateur LED : Présence d?une LED de signalisation d'alimentation
Installation rapide : Système plug-and-play prêt à l'emploi

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Couleur : Noir
Connecteurs : Powerconnector True1 IP65 (entrée et sortie)
Capacité : 20A
Dimensions : Format compact (dimensions exactes non spécifiées)
Poids : 0,58 kg
Fixation : 2 emplacements M10 à filetage intérieur

Points Forts :

Polyvalence : Adapté à l?éclairage, à la sonorisation et aux installations scéniques
Fiabilité : Connecteurs sécurisés avec protection IP65 pour usage en extérieur
Modularité : Insert M10 pour fixation rapide sur structures ou supports
Praticité : Léger, facile à transporter et à installer sur site

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 8715693343540
		Données non contractuelles