

Amplificateur Mixeur Public Adress Monacor 6 zones 480W mono

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PA-6480



Amplificateur Mixeur Public Adress Monacor 6 zones 480W mono

Amplificateur Mixeur Public Adress Monacor 6 zones mono

1 x 480 W (PA-6480)

6 zones, contrôlables séparément

Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons

Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé

Modules pour d'autres fonctions disponibles en option

Alimentation fantôme 17 V pour micros électret

Branchement pour micro PA-6000RC

1 tiroir encastré en façade pour le module diffuseur de message automatique PA-1120DMT, disponible en option ou

pour un module lecteur CD ou tuner, en option

3 possibilités en face arrière d'insertion de modules optionnels avec les fonctions suivantes :

PA-6FD : surveillance d'erreur

PA-6FM : message d'erreur

PA-6FR : anti feedback

Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

Etrier de montage amovible

PROSOUND 9/10-2007

"De tradition, MONACOR a une mécanique saine et robuste, ce qui est le cas ici aussi. L'amplificateur Public Adress fait une impression concluante et réfléchie. Avec les modules complémentaires, on a un système capable de s'adapter à toutes les situations."

Canaux : 5

Zones : 6

Puissance nominale : 480 W

Puissance totale (P_{MAX}) : 680 W

Entrées : 2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/5 k Ω (Mic/Ligne),

0,3 V/15 k Ω (Ligne),

0,775 V/10 k Ω (préampli)

Bande passante 55-16 000 Hz

Egaliseur graves : \pm 10 dB/100 Hz

Egaliseur aigus : \pm 10 dB/10 kHz

Rapport signal / bruit : > 70 dBA (Mic),

> 80 dBA (Ligne)

Taux de distorsion : < 1 %

Alimentation : 230 V/50 Hz/1500 VA,

courant continue 24 V/40 A

Tension alimentation : 230 V

Fréquence secteur : 50 Hz

Consommation fonctionnement : 1500 VA

Tension fonctionnement (éventuellement alternative) : courant continue 24 V

Alimentation (éventuellement alternative) : courant continue 40 A

Température fonctionnement : 0-40 °C

Dimensions : 430 x 133 x 352 mm, 3 U

Largeur : 430 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Hauteur : 133 mm

Profondeur : 352 mm

Hauteur U : 3

Poids : 19,5 kg

Branchements : 3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne),

2 x RA D/G (Ligne),

1 x jack 6,35 (préampli),

1 x RJ45 (Mic PTT),

bornier à vis (téléphone),

bornier à vis (HP),

1 x jack 6,35 (ampli externe),

1 x RCA D/G (Record)

Packaging :			
Dimensions produit :	133mm X 430mm	Poids : 20Kg	EAN : 4007754199024
<i>Données non contractuelles</i>			