PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Amplificateur Monacor PA-924 240w public adress ligne 100v

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	PA-924

Amplificateur Monacor PA-924 240w public adress ligne 100v

Amplificateur Monacor PA-924 240w public adress ligne 100v

Amplificateur mixeur mono Public Adress

1 x 240 W

4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable

4 entrées ligne stéréo

Sorties haut-parleurs par borniers à vis

Sortie ligne symétrique

Sortie Record

Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe

Réglage de niveau en entrée et sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro

Ventilateur régulé par la température

Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

Etriers de montage amovibles

Caractéristiques Techniques :

Puissance de sortie, totale : 340 W
Puissance nominale : 240 W
Canaux : 5
Entrées : 2,5-100 mV (Mic),
350 mV (Ligne)
Bande passante : 50-16000 Hz
Egaliseur graves : ± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus : ± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit : > 75 dB
Taux de distorsion : < 0,1 %
Tension alimentation : ~ 230 V
Fréquence secteur : 50 Hz
Consommation fonctionnement : 640 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative) : DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative) : DC 18 A
Température fonc. : 0-40 °C
Largeur : 482 mm
Hauteur : 95 mm
Profondeur : 390 mm
Hauteur U : 2
Poids : 13 kg
Branchements : 4 x XLR (Mic),
4 x RCA D/G (Ligne),
1 x XLR (Line Out),
1 x RCA D/G (Ligne Out),
bornier à vis (haut-parleur)

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles