

Amplificateur public adress Monacor PA-948 5 canaux 1x480w 100v

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : PA-948



Amplificateur public adress Monacor PA-948 5 canaux 1x480w 100v

Amplificateur public adress Monacor PA-948 5 canaux 1x480w 100v

Caractéristiques techniques :

Puissance de sortie, totale : 680 W

Puissance nominale : 480 W

Canaux : 5

Entrées : 2,5-100 mV (Mic), 350 mV (Ligne)

Bande passante : 50-16000 Hz

Egaliseur graves : ± 10 dB/100 HzEgaliseur aigus : ± 10 dB/10 kHzRapport signal / bruit : > 75 dBTaux de distorsion : $< 0,1$ %Tension alimentation : ~ 230 V

Fréquence secteur : 50 Hz

Consommation fonctionnement : 1090 VA

Tension fonctionnement (éventuellement alternative) : DC 24 V

Alimentation (éventuellement alternative) : DC 27 A



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Température fonc. : 0-40 °C
Largeur : 482 mm
Hauteur : 137 mm
Profondeur : 395 mm
Hauteur U : 3
Poids : 19 kg
Branchements : 4 x XLR (Mic),
4 x RCA D/G (Ligne),
1 x XLR (Ligne Out),
1 x RCA D/G (Ligne Out),
bornier à vis (haut-parleur)

Packaging :

Dimensions produit : 395mm X 482mm

Poids : 19Kg

Données non contractuelles