

QLXD4-K51 Shure - Récepteur - Bande K51 - 606 à 670 MHz

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	QLXD4-K51
-------	-----------



QLXD4-K51 Shure - Récepteur - Bande K51 - 606 à 670 MHz

- Accessoires inclus : kit de montage en rack simple/double
- Antenne directionnelle : Oui
- Catégorie : récepteur
- Connectique : RJ45
- Dimensions (mm) : 41 x 197 x 151
- Écran d'affichage : Oui
- Latence : 2,90 ms
- Nbre max de systèmes simultanés : 67
- Poids (kg) : 777 g
- Portée indicative : 100 m
- Sorties : XLR, jack

- Transmission : numérique
- Specs complémentaires :
- Récepteur pour systèmes QLX-D
- Diversity numérique prédictif
- Afficheur Lcd rétroéclairé
- Gain de 60 dB réglable en façade
- Bargraphe audio et RF à Led avec indicateur de crête
- Témoin d'activation de la clé de cryptage
- Sorties audio : XLR niveau micro/ligne et jack 6,35 mm niveau instrument
- Connecteur RJ45 : 1 port Ethernet 10 / 100 Mbps
- Kit de montage en rack simple et double
- Kit de report d'antenne en façade
- Câble Ethernet 90 cm
- 2 antennes 1/2 onde
- Alimentation externe 240 V AC ? 15 V CC
- Pas d'alimentation pour les antennes actives (prévoir UABIAST-E ou UA844PLUS-SWB-E)
- Bande de fréquences K51 (606 à 670 MHz)

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 042406340885
<i>Données non contractuelles</i>		