

Prise XLR 5 pôles noir femelle

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	XLR5FN



Prise XLR 5 pôles noir femelle

L'amply de puissance DJ 500 de LD est un modèle d'entrée de gamme robuste et bien équipé. Avec une amplification classe AB il développe 2X250W sous 4 ohms et jusqu'à 500W en 8 ohms en mode bridgé. Idéal pour un DJ une petite installation fixe ou mobile, pour de la sono de puissance efficace et robuste.

Le DJ 500 est protégé à plusieurs niveaux :

- Protection contre les court circuits en sortie
- Temporisation par relais lors de la mise sous tension.
- Refroidissement par ventilation silencieuse

La connectique du DJ 500 de LD Systems est complète.

- En entrée par des XLR et des jacks
- En sortie sur bornier ou Speakon.

Un selecteur permet d'éviter les boucles de masse.

Un commutateur pour le mode stéréo ou bridgé.

En face avant 2 potentiomètres pour le réglage du gain, des leds indiquent la présence du signal et le clip.

Caractéristiques techniques :

- Ampli 2 canaux classe AB
- puissance de sortie sous 4 ohms 2 X 250W



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- puissance de sortie sous 8 ohms 2 X 150W
- puissance de sortie sous 8 ohms en mode bridgé 500W
- Fréquence 20 à 20000KHz
- THD 0.05%
- Sensibilité d'entrée 0,85V
- Protection : surcharge, court circuit, courant continu, température
- Alimentation temporisée
- Contrôles: volume, allumage, mode bridgé, isolation.
- Témoins : marche, signal clip et protection
- Connectique entrée : 2 XLR + 2 Jack 6.35
- Connectique de sortie : Bornier et fiches bananes, speakon
- alimentation 230V 50 / 60Hz
- Dimensions 483 X 88 X 298

Packaging :

Dimensions produit :	70mm X Ø 19mm	Poids : 35g	EAN : 4049521170324
<i>Données non contractuelles</i>			